

# IC1 & IC2

## 电缆绝缘层倒角器

**Warning! This tool is not protected against electrical shock!** This tool is not to be used for purposes other than intended. Read carefully and understand instructions before using this tool.

备注: 此工具特为电力电缆冷缩倒角设计, 适用电缆外径从16.51mm~47.63mm



### 操作说明

1. 首先根据附件施工要求, 剥除相应长度的外半导电层, 主绝缘层
2. 松开红色的扣紧螺母, 使可调节的夹具全部打开。
3. 将工具方套入准备好的电缆主绝缘上, 使夹具夹紧主绝缘后, 锁紧红色螺母。再把刀具压在绝缘端面上。
4. 逆时针旋转工具使之完全做完, 这样会在就可以在绝缘层端面形成3毫米左右的45度倒角。
5. 松开红色调节螺母, 打开夹具, 取出工具。

IC1 使用范围10千伏35平方到300平方, 400平方以上请用IC2。

可更换刀片CB163

WARRANTY: The Ripley Company warrants that our line of tools are free of defect and fully operable at the time of shipment. The warranty is limited to the repair or replacement of any product which proves to be defective in material or workmanship, under normal use and service.)



46 Nooks Hill Road  
Cromwell, CT 06416  
Phone: 800-528-8665  
Int'l: (01) 860-635-2200  
Fax: (01) 860-635-3631  
e-mail: info@ripley-tools.com  
Internet: www.ripley-tools.com



37661

8/4/03 SB rev 2